

SmartGo



ROOM GLOBAL. CHEAPER THAN LOCAL.

快速指南

SG-PWF39-MU2

www.mypokefi.com

技術支持

support@mxdfs.com

客戶服務及查詢

cs@everlong.biz

©SmartGo Worldwide Inc.



包裝內含

- Pokefi本體
- 鋰電池(已安裝)
- 充電線
- 快速指南

1. WiFi 信號燈
2. 電池指示燈
3. 開/關按鈕



WiFi信號燈

- 紅燈閃動 – 無網絡
- 綠燈閃動 – 網絡連接正常
- 綠燈常亮 – 帳戶餘額不足

電池指示燈

- 紅燈閃動 – 低電量
- 藍燈閃動 – 電量正常

開/關 按鈕

- 開機: 按住約**3**秒直至指示燈亮起
- 關機: 按住約**5**秒直至指示燈變紅

USB充電接口

可使用附送的**Micro USB**線給設備充電

可拆式後蓋

拆開後蓋可以找到**SSID**和密碼,并可更換電池(需另外購買)

首次使用

Pokefi本身已附帶數據流量。您只需要：

1. 從包裝盒的標籤或揭開後蓋找到您的設備唯一ID（SSID和PWD）

舉例：

WiFi
賬號

登錄密碼



S/N : 012345678901234

Connect the device then visit
<http://a.pokefi>

IMEI : 012345678901234

SSID : PWF01234567

PWD : 00123456

設備管理
密碼

2. 移除電池上的絕緣片

3. 盡量選擇在室外或開放的地方，按下開/關按鈕3秒鐘開啟設備，等待WiFi信號從紅色變為綠色（等待約2分鐘）

4. 選擇WiFi網絡（名稱為SSID）並鍵入PWD登入密碼

已連接！

*重要提示：基於安全原因，強烈建議您更改默認密碼

設備管理及充值

請確認已連接至正確的Pokefi網絡,開啟瀏覽器,鍵入<http://a.pokefi>

首次使用時需選擇系統語言,您也可以從“我的設備”更改語言設置.

更改設備管理密碼

默認密碼是IMEI末尾6位數字.基於安全原因,我們需要您的電郵地址來完成註冊過程以便日後密碼重置時確認身份. 請按照頁面指引逐步完成. 萬一將來您忘記密碼,我們將通過註冊電郵確認並重置為出廠設定.

香港

歡迎使用! yyb0001119

今日已用201.9Mb, 剩餘流量298.1Mb



電量



刷新時間: 12:06



已連接: 4G



連接數: 2



首頁



我的設備



充值



幫助

管理及更改設備密碼

充值及套餐管理

常見問題

用戶指南, 客服

故障排除

為什麼不能連接網絡？

請檢查以下內容：

- 確認設備已打開，開/關按鈕應以藍色閃爍
- 確認信號燈閃爍綠色(如果紅色表示無網絡覆蓋，請關閉設備，等待2分鐘，然後再次打開)
- 確保WiFi已開啟
- 確保您選擇了正確的熱點網絡
- 確保您有足夠的帳戶餘額
- 確保Pokefi設備在距離範圍內

如果您已經檢查了上述情況，但仍然無法連接。則可能是網絡覆蓋問題。我們與不同的本地網絡運營商合作為我們的用戶提供最好的服務。然而，仍然存在信號弱的盲點，例如地下室等。我們建議您離開這些地區，並嘗試找到更好的接收地點。

⚠ 注意

- 請勿過度放電
- 請勿將設備暴露在水中或潮濕地方
- 避免極端溫度,濕度,衝擊或長時間直接暴露在陽光下
- 請勿撞擊,拋投,用釘子或其他尖銳物體刺穿
- 請勿自行拆解或改裝
- 鋰電池長期不用應充入50%~80%的電量，並從設備中取出存放在乾燥陰涼的環境中，建議每隔3個月充一次電池，以免存放時間過長，電池因自放電導致電量過低，造成不可逆轉的容量損失
- 響應環保，丟棄時請使用資源回收桶

覆蓋國家及地區

我們覆蓋包括北美，歐洲，亞太和中東等60多個國家/地區。查詢最新的覆蓋詳情，請訪問

<https://www.mypokefi.com/country-list>

我們並不建設網絡，我們的服務是依靠本地網絡運營商，因此無法百分之百保證服務水平。

Pokefi熱點不能在開放水域連接網絡，只有衛星通訊才可以遠離陸地工作，Pokefi只能在靠近港口和郵輪目的地時工作。越接近陸地，連接越好。

如果設備WiFi信號持續閃爍紅色超過三分鐘，該怎麼辦？

這意味著特定位置的信號很弱，建議關閉設備，然後盡量選擇在室外或開放的地方重試。

為什麼我無法打開設備管理頁面？

您只能在和Pokefi連接時才能經<http://a.pokefi>開啟設備管理頁面。請確認您正確連接了Pokefi網絡。

如果異常信號或不能充電怎麼辦？

嘗試以下步驟：

- 取下後蓋，從電池倉取出電池
- 重新安裝電池
- 打開Pokefi，等待綠燈亮（可能比平常需要更長的時間，請稍等）
- 保持綠燈信號至少5分鐘
- 關閉Pokefi，然後再次打開，等待綠色信號閃爍

規格

網絡 : 4G/LTE 可達 150Mbps*

電池 : 鋰聚合物 容量3850mAh

輸入 : 5V / 2A

WiFi 制式: 802.11b/g/n

可同時連接8個設備

使用時長 : 可達12小時

支持 Quick Charge 2.0

充電接口: Micro USB

尺寸: 110 x 68 x 10mm

重量: 144克

* 網絡下載峰值數據,實際速度會因網絡情況,硬件及軟件等其他因素而不同